

ВЕМ-5С 12J - счетчик импульсов 5-значный + магнитный датчик



Технические параметры:

Источник питания: 1,5 В — батарея типа АА (не входит в комплект)

Диапазон подсчета: 0 — 99999

Максимальная частота: 20 Гц

минимальная ширина импульса: 10 мс

Максимальное сопротивление контакта: ≤ 10 кОм

Минимальное сопротивление контакта: ≥ 500 кОм

Кнопки сброса и паузы

Температура окружающей среды: -5—40°C

Размеры: 64*38*38 мм

Как пользоваться:

Начать отсчет: подсчитывая входной контактный сигнал терминала, счетчик начинает отсчет.

Пауза подсчета: Нажмите кнопку PAUSE, чтобы приостановить подсчет; нажмите кнопку PAUSE еще раз, чтобы возобновить счет.

Очистите индикацию: нажмите RESET