

КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ D16



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

- Серия**
D16 - 16мм кнопочные переключатели и индикаторные лампы
- Функциональная группа**
LA - Кнопочные переключатели с фиксацией
LM - Кнопочные переключатели без фиксации
PL - Индикаторные лампы
- Вид кнопки**
S1 - Квадратная
T1 - Прямоугольная
R1 - Круглая
- Количество контактных групп**
000 - нет (только для группы PL)
1ab - 1NO+1NC
2ab - 2NO+2NC
3ab - 3NO+3NC
4ab - 4NO+4NC

D16 **LA** **R1** - **2ab** **G** **R**
1 2 3 4 5 6

- Тип и напряжение лампы подсветки**
0 - без лампы
A - лампа накаливания 6 В/200 мА
B - лампа накаливания 14 В/80 мА
C - лампа накаливания 28 В/40 мА
F - неоновая лампа ~110 В
G - неоновая лампа ~220 В
H - светодиод =6 В
J - светодиод =12 В
K - светодиод =24 В

- Цвет прозрачного колпачка кнопки**
B - синий
G - зеленый
O - оранжевый
R - красный
W - белый
Y - желтый


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контактов:	серебро
Материал корпуса:	термостойкий пластик
Рабочий ход кнопки:	3 мм
Усилие срабатывания:	2-5 Н (в зависимости от количества контактных групп)
Макс. количество срабатываний:	механическое - 2×10^6 электрическое - 8×10^6 (при ~1 А, 250 В)
Макс. сечение припаиваемого провода:	0,75 мм ²
Коммутируемая нагрузка:	~250 В 5 А
Макс. толщина панели:	8 мм
Класс защиты:	IP 40
Диапазон рабочих температур:	-25...+55°C

ВИДЫ КНОПОК




ЦОКОЛЕВКА¹



¹ Показана одна контактная группа.
Каждая контактная группа состоит из двух пар контактов, одна из которых - нормально замкнутая (NC), другая - нормально разомкнутая (NO)

ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО



СХЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ²



² Дано обозначение переключателя с двумя контактными группами, с подсветкой, без фиксации (а) и с фиксацией (б)