










# 3SA12

Арматура управления серии 3SA12 предназначены для оперативного управления пускателями и реле.

Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета замыкающая (N/O), коричневого - размыкающая (N/C). Устанавливают изделия в стандартные отверстия диаметром 22 мм на жесткой металлической панели, защищенной от прямых солнечных лучей, попадания струй дождя и химических реагентов. Для предотвращения попадания жидкости внутрь механизма все изделия снабжены резиновыми уплотнительными кольцами. Подключение подводящих проводников производят через винтовые зажимы с тарельчатыми шайбами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	380
Сопротивление контакта, МОм	≤50
Условия эксплуатации	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-5 - +40
Степень защиты	IP 40
Электрическая износостойкость, циклов В_О	≥100000
Механическая износостойкость, циклов В_О	≥600000

Исполнение	Технич. хар-ки	Цвет	Модель	Габ. размеры
 <p>переключатель со стандартной ручкой и подсветкой</p>	<p>N/O+N/C</p> 	●	<u>3SA12-22E-11XD/21</u>	
		●	<u>3SA12-22E-11XD/31</u>	
		●	<u>3SA12-22E-11XD/32</u>	
 <p>переключатель с длинной ручкой</p>	<p>N/O+N/C</p> 		<u>3SA12-22E-11XB/21</u>	
			<u>3SA12-22E-11XB/31</u>	
			<u>3SA12-22E-11XB/32</u>	
 <p>переключатель с ключом</p>	<p>N/O+N/C</p> 		<u>3SA12-22E-11Y/21</u>	
			<u>3SA12-22E-11Y/31</u>	
			<u>3SA12-22E-11Y/32</u>	