

Сигнальная арматура серии АС



Сигнальная арматура серии **АС** предназначена для световой сигнализации (предупреждающей, аварийной, положения и др.) в схемах управления стационарными промышленными приводами на постоянное напряжение до 440В и переменное напряжение до 660В частоты 50 и 60Гц.

Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу сигнальной арматуры, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

АС-Х-Х-ХХ-Х-ХХ:

АС – серия;

Х – вид лампы (1 – лампа коммутаторная, 4 – лампа с цоколем В15d/18);

Х – номинальное напряжение ламп (1 – 6В, 2 – 24В, 3 – 110В, 4 – 220В, 5 – 28В, 6 – 75В);

ХХ – размер светового отверстия в миллиметрах (габарит) (01 – 10, 02 – 25, 03 – 35x11);

Х – цвет светофильтра (1 – красный, 2 – синий, 3 – зеленый, 4 – желтый, 5 – белый);

ХХ – климатическое исполнение (У, УХЛ) и категория размещения (2).