

| Параметры трансформаторов серии ТП | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Типономинал трансформатора | Напряжение 1 вторичной обмотки | Напряжение 2 вторичной обмотки | Ток 1 вторичной обмотки | Ток 2 вторичной обмотки |
| ТП-121-1 | 5,0/5,0 | | 0,45 | |
| ТП-121-2 | 6 | | 0,75 | |
| ТП-121-3 | 12,5 | 5,6 | 0,32 | 0,05 |
| ТП-121-4 | 11,2 | | 0,4 | |
| ТП-121-5 | 11,2 | 11,2 | 0,2 | 0,2 |
| ТП-121-6 | 11,8 | | 0,38 | |
| ТП-121-7 | 12,5 | | 0,36 | |
| ТП-121-8 | 15 | | 0,3 | |
| ТП-121-9 | 15 | 15 | 0,15 | 0,15 |
| ТП-121-10 | 17 | | 0,27 | |
| ТП-121-11 | 18 | | 0,25 | |
| ТП-121-12 | 21,2 | | 0,21 | |
| ТП-121-13 | 23,6 | | 0,19 | |
| ТП-121-14 | 2,0/2,0 | 21,2 | 0,17 | 0,18 |
| ТП-121-15 | 1,6/1,6 | 30 | 0,1 | 0,14 |
| ТП-122-1 | 6 | | 1,2 | |
| ТП-122-2 | 8 | 12,5 | 0,35 | 0,35 |
| ТП-122-3 | 8,5 | | 0,84 | |
| ТП-122-4 | 7,1/7,1 | 6 | 0,39 | 0,27 |
| ТП-122-5 | 9 | | 0,8 | |
| ТП-122-6 | 10,6 | | 0,68 | |
| ТП-122-7 | 11,8 | | 0,61 | |
| ТП-122-8 | 12,5 | 4,8 | 0,51 | 0,15 |
| ТП-122-9 | 12,5 | 17 | 0,1 | 0,35 |
| ТП-122-10 | 14 | 14 | 0,25 | 0,25 |
| ТП-122-11 | 15 | 15 | 0,24 | 0,24 |
| ТП-122-12 | 16 | | 0,45 | |
| ТП-122-13 | 18 | | 0,4 | |
| ТП-122-14 | 18 | 18 | 0,2 | 0,2 |
| ТП-122-15 | 21,2 | | 0,34 | |
| ТП-122-16 | 23,6 | | 0,3 | |
| ТП-122-17 | 11,8/11,8 | | 0,3 | |
| ТП-122-18 | 12,5 | | 0,57 | |
| ТП-123-1 | 6 | | 1,34 | |
| ТП-123-2 | 7,1 | | 1,13 | |
| ТП-123-3 | 8 | | 1 | |
| ТП-123-4 | 8,5 | | 0,95 | |
| ТП-123-5 | 9 | | 0,89 | |
| ТП-123-6 | 9,5 | | 0,85 | |
| ТП-123-7 | 10,6 | | 0,76 | |
| ТП-123-8 | 11,2 | | 0,72 | |
| ТП-123-9 | 11,8 | | 0,68 | |
| ТП-123-10 | 12,5 | | 0,64 | |
| ТП-123-11 | 13,2 | | 0,61 | |
| ТП-123-12 | 14 | | 0,57 | |
| ТП-123-13 | 15 | 15 | 0,27 | 0,27 |
| ТП-123-14 | 16 | | 0,5 | |
| ТП-123-15 | 17 | | 0,47 | |
| ТП-123-16 | 18 | | 0,45 | |
| ТП-123-17 | 19 | | 0,42 | |
| ТП-123-18 | 20 | | 0,4 | |
| ТП-123-19 | 21,2 | | 0,38 | |
| ТП-123-20 | 23,6 | | 0,34 | |
| ТП-124-1 | 6,3 | | 2,1 | |
| ТП-124-2 | 9 | | 1,47 | |
| ТП-124-3 | 10,6 | | 1,25 | |
| ТП-124-4 | 11,2 | | 1,18 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----|------|------|
| ТП-124-5 | 11,8 | | 1,12 | |
| ТП-124-6 | 8 | | 1,65 | |
| ТП-124-7 | 13,2 | | 1 | |
| ТП-124-8 | 15 | 15 | 0,44 | 0,44 |
| ТП-124-9 | 18 | | 0,73 | |
| ТП-124-10 | 21,2 | | 0,62 | |
| ТП-124-11 | 23,6 | | 0,56 | |
| ТП-124-12 | 16 | | 0,82 | |
| ТП-125-1 | 6 | | 3,25 | |
| ТП-125-2 | 8 | | 2,44 | |
| ТП-125-3 | 9 | | 2,17 | |
| ТП-125-4 | 10,0/10,0 | | 0,98 | |
| ТП-125-5 | 10,6 | | 1,84 | |
| ТП-125-6 | 11,2 | | 1,74 | |
| ТП-125-7 | 11,8 | | 1,65 | |
| ТП-125-8 | 11,8 | 7,5 | 0,75 | 1,42 |
| ТП-125-9 | 12,5 | | 1,56 | |
| ТП-125-10 | 15 | 15 | 0,65 | 0,65 |
| ТП-125-11 | 16,0/16,0 | | 0,61 | |
| ТП-125-12 | 16 | | 1,22 | |
| ТП-125-13 | 18 | | 1,08 | |
| ТП-125-14 | 21,2 | | 0,92 | |
| ТП-125-15 | 23,6 | | 0,83 | |
| ТП-125-16 | 23,6/23,6 | | 0,41 | |