

Модуль усилителя мощности JQ-D029BT



Технические характеристики:

Введение функции:

Поддержка функции вызова BT 2.4G Blue tooth, формат декодирования музыки без потерь, чтение USB-диска, чтение TF-карты, радио FM, внешний аудио, линейный вход, инфракрасный пульт дистанционного управления, память отключения питания, источник питания 5 В-32 В, усилитель 2x3 Вт

Основная функция:

- 1, Двойное декодирование, поддержка музыки в формате MP3 / WMA / WAV / APE;
- 2, Поддержка музыки BT Blue tooth и функции вызова BT Blue tooth;
- 3, Дисплей с цифровой трубкой;
- 4, Поддержка USB/ TF-карты;
- 5, Функция памяти выключения питания, музыкальный номер памяти,;
- 6, Поддержите деятельность дистанционного управления расстояния 5-10 метров ультракрасную дистанционную;
- 7, Поддержка ЛИНЕЙНОГО ВХОДА (AUX) / ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА;
- 8, Поддержка FM (87,5 МГц-108,0 МГц);
- 9, Кнопки: VOL-/ AUTO / VOL+ / MODE;
- 10, Система автоматической защиты питания поддержки (PCVA не сгорит, если положительная и отрицательная мощность обратна, она только не работает);
- 11, Самый высокий уровень громкости составляет 30;
- 12, Поддержка паузы / воспроизведения в одном цикле / воспроизведения всего репертуара.

Размер панели: 92x35 мм

Инструкции по эксплуатации кнопки:

- 1, Кнопка Vol (последняя песня / уменьшение громкости): в состоянии MP3, vol- короткое нажатие для последней песни, длительное нажатие для уменьшения громкости; в состоянии FM короткое нажатие для увеличения номера одной ступени; при функции BT Blue tooth короткое нажатие - BT Blue tooth one, длительное нажатие - это уменьшение громкости;
- 2, Кнопка Auto (воспроизведение / пауза): в состоянии MP3, auto короткое нажатие для воспроизведения / паузы; в состоянии FM, короткое нажатие для воспроизведения / паузы, длительное нажатие для автоматической приемной станции; в функции BT Blue tooth короткое нажатие для воспроизведения / паузы;

3, Кнопка Vol + (следующая песня / увеличение громкости): в состоянии MP3 короткое нажатие Vol для следующего, длительное нажатие для увеличения громкости; в состоянии FM короткое нажатие для уменьшения номера сцены; при функции BT Blue tooth короткое нажатие - следующая песня BT Blue tooth, длительное нажатие является уменьшение объема;

4, Кнопка РЕЖИМА: переключение между функциями USB / SD / FM / AUX / BT по очереди.