

## Модуль усилителя мощности JQ-D002BT



Технические характеристики:

Введение функции:

Поддержка беспроводной функции BT, Запись AUX FM BT, Изменение папок, формат декодирования музыки без потерь, чтение USB-диска, чтение TF-карты, радио FM, усилитель 2x25 Вт, линейный вход, инфракрасный пульт дистанционного управления, память отключения питания, вход питания DC 7V-16V 2A.

Основная функция:

- 1, Двойное декодирование, поддержка музыки в формате MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC;
  - 2, Поддержка беспроводной функции BT;
  - 3, Дисплей с цифровой трубкой;
  - 4, Поддержка USB/ TF-карты;
  - 5, Функция памяти выключения питания;
  - 6, Поддержите деятельность дистанционного управления расстояния 5-10 метров ультракрасную дистанционную;
  - 7, Поддержка ЛИНЕЙНОГО ВХОДА (AUX) / ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА;
  - 8, Поддержка FM (87,5 МГц-108,0 МГц);
  - 9, Кнопки: VOL-/ AUTO / VOL+ / MODE;
  - 10, Система автоматической защиты питания поддержки (РСВА не сгорит, если положительная и отрицательная мощность обратна, она только не работает);
  - 11, Самый высокий уровень громкости составляет 30;
  - 12, Поддержка паузы / воспроизведения в одном цикле / воспроизведения всего репертуара.
  13. Усилитель мощности 2x25 Вт, постоянный ток 7 В-16 В;
- Размер панели: 92x41mm

Инструкции по эксплуатации кнопки:

- 1, Кнопка Vol (последняя песня / уменьшение громкости): в состоянии MP3, vol- короткое нажатие для последней песни, длительное нажатие для уменьшения громкости; в состоянии FM, короткое нажатие для увеличения номера одной ступени; при функции беспроводной BT, короткое нажатие - беспроводная BT one, длительное нажатие является уменьшение объема;
- 2, Кнопка Auto (воспроизведение / пауза): в состоянии MP3, auto короткое нажатие для воспроизведения / паузы; в состоянии FM, короткое нажатие воспроизведение / пауза, длительное нажатие автоматическая принимающая станция; в беспроводной функции BT,

короткое нажатие воспроизведение / пауза;

3, Кнопка Vol + (следующая песня / увеличение громкости): в состоянии MP3 короткое нажатие Vol для следующего, длительное нажатие для увеличения громкости; в состоянии FM короткое нажатие для уменьшения номера сцены; в функции беспроводной BT короткое нажатие - следующая песня беспроводной BT, длительное нажатие - громкость сокращение;

4, Кнопка РЕЖИМА: переключение между функциями USB / SD / FM / AUX / BT по очереди.